



## WELDARC 300 TE XL C

PORTABLE POWER

Серия WELDARC INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономия
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия WELDARC INTENS

Решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат, производительные и адаптированные к постоянному использованию



## WELDARC 300 TE XL C

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                |
|--|----------------|
| Серия  | WELDARC INTENS |
| Частота, Гц  | 50             |
| Максимальная мощность LTP (кВт) *                    | 7              |
| Максимальная мощность LTP (кВА)                      | 8.80           |
| Режим нормальной сварки 35% (A)                      | 300            |
| Режим интенсивной сварки 60% (A)                     | 250            |
| Напряжение зажигания (В)                             | 75             |
| Минимальный диаметр электрода (мм)                   | 1.6            |
| Максимальный диаметр электрода (мм)                  | 5              |
| Топливо  | Бензин AI92    |
| Бак (л)  | 35             |
| Расход при нагрузке 75% (л/ч) *                      | 3.80           |
| Автономия при нагрузке 75% (ч) *                     | 9.20           |
| Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A) | 101            |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(A)              | 87             |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(A)              | 72             |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Марка двигателя                 | KOHLER  |
| Модель двигателя                | CN680   |
| Расположение клапанов           | OHV     |
| Запуск                          | Электро |
| Останов при низком уровне масла | Да      |
| Объём двигателя (см3)           | 674     |
| Объём масла, л                  | 1.90    |

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Технология        | Щёточный |
| Регулирование AVR | Нет      |
| Класс защиты      | IP 23    |
| Класс изоляции    | H        |

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

- 1 розетка 230В 16А - автомат защиты
- 1 розетка 400В 16А CEE - автомат защиты + счетчик отработанных часов + дифференциальная защита

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|                |       |
|----------------|-------|
| Длина (см)     | 89.50 |
| Ширина (см)    | 57    |
| Высота (см)    | 77    |
| Вес нетто (кг) | 152   |

### УПАКОВКА

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка/Поддон |
| Длина (см)   | 91                       |
| Ширина (см)  | 58.50                    |
| Высота (см)  | 92                       |
| Вес (кг)     | 165                      |

**Аксессуары. Документы.**



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

**ОПЦИИ**



**RKB2**

Тележечный комплект: 4 ручки и 2 пневматических колеса Ø300 мм



**RKS5**

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



**R10**

Набор сварщика. Он включает: 10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.

энергоконтинент