ENERGO

Energo 25 MP-FW-S

Двигатель: **FAW**

Исполнение: **в шумоизолирующем всепогодном капоте**




- ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- ТРЕХФАЗНЫЙ
- 50 Hz ЧАСТОТА 50 ГЦ
- ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Основные характеристики электроагрегата

Технические данные	
Номинальная мощность, кВА / кВт	25.0 / 20.0
Резервная мощность, кВА / кВт	27.5 / 22
Частота, Гц	50
Двигатель / модель	**FAW** / 4DW92-35D
Генератор / модель	**MPMC** / LYG 184F
Управляющий контроллер / модель	**ComAp** InteliNano AMF 5
Частота вращения вала двигателя, с-1 (об/мин)	1500
Количество фаз	3
Номинальный коэффициент мощности, cos φ	0.8
Напряжение, В	230/400
Расход топлива в резервн. режиме (110%), л/ч	---
Расход топлива, л/ч:	
– при нагрузке 100%	6.85
– при нагрузке 75%	5.14
– при нагрузке 50%	---

энергоконтинент



Массогабаритные характеристики	
Длина, мм	2250
Ширина, мм	1030
Высота, мм	1377
Масса*, кг	1000
Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л	80

Стандартная поставка оборудования
3-х полюсный автоматический выключатель
Подогреватель охлаждающей жидкости
Зарядное устройство АКБ
Глушитель

Данные могут изменяться без предварительного уведомления

Energo 25 MP-FW-S

Двигатель: **FAW**
Исполнение: **В шумоизолирующем всепогодном капоте**

Характеристики двигателя

Производитель	FAW
Модель	**4DW92-35D**
Кол-во цилиндров и их расположение	4-L
Тип	Четырехтактный
Наддув	Турбонаддув
Обороты	1500 об/мин
Диаметр цилиндра и ход поршня	90 x 100 мм
Рабочий объем двигателя	2,54 л
Общий объем системы охлаждения	5,15 л
Регулятор частоты вращения	Электронный
Объём масляной системы	12 л

Характеристики генератора

Производитель	MPMC
Модель	**LYG 184F**
Номинальная выходная мощность (кВА)	27.5
Тип генератора	Бесщёточный
Класс защиты обмотки	IP23

ЭНЕРГОКОНТИНЕНТ



Настройка и мониторинг с помощью ПК-инструмента InteliConfig
Точное измерение тока по всем фазам.
Один слот для подключаемых модулей: 4G-GPS, Ethernet, RS232/485.
AirGate 2.0 для подключения к оборудованию без знания IP-адреса.
Функция отслеживания местоположения (с опциональным 4G-GPS).
Удалённый мониторинг WebSupervisor.
Высокий уровень безопасности для защиты данных и бизнеса.
Управление доступом пользователей.
Встроенные коммуникационные и управляющие порты: USB-C, CAN.
Пользовательские защиты и уставки поверх стандартных защит.
История событий на 100 записей.
Переключаемый аналоговый вход
Выход опорного напряжения 5 В для аналоговых датчиков.
Точное измерение с функцией True RMS.
Режим низкого энергопотребления.
Возможность интеграции с InteliSCADA
Таймеры обслуживания и запуска генератора.
Поддержка Multi ECU до двух ЭБУ двигателем.
Карта регистров Modbus.
Питание через USB-C для конфигурации контроллера.
Многоязычная поддержка с опцией переводчика.
RTC с заменяемой резервной батареей.

Данные могут изменяться без предварительного уведомления