

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GENBOX СЕРИИ JD

Модель JD100S



Мощность номинальная

96 кВт

Мощность максимальная

106 кВт

Двигатель

John Deere 6068TF258R

Генератор

Mecc Alte ECP34 1M4C

Контроллер

DATAKOM D-300




Дизельное
топливо



Частота тока



Напряжение



Частота
вращения
двигателя



Жидкостное
охлаждение



Сертификация
ГОСТ Р



Вся
необходимая
документация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



Страна производства	Россия	Объём топливного бака (л)	350
Степень автоматизации	2	Расход топлива при 75% нагрузке (л/ч)	17,3
Напряжение (В)	400/230	Объём системы охлаждения (л)	35
Номинальный ток (А)	186	Масса (кг)	2160
Количество фаз:	3	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2400x1125x1950

ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ John Deere 6068TF258R

Страна производства	Франция	Диаметр цилиндра (мм)	106
Мощность номинальная, кВт	109	Ход поршня (мм)	127
Мощность максимальная, кВт	121	Степень сжатия в цилиндрах	17,0 : 1
Количество цилиндров	6	Регулятор оборотов	механический
Расположение цилиндров	вертикально в ряд	Напряжение бортового электрооборудования, (В)	12
Тактность двигателя	4	Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	213
Рабочий объём двигателя (л)	6,8	Рекомендуемый тип масла	не ниже API CF-4
Объём системы смазки (л)	19,5	Максимальный расход масла (% от израсходованного топлива)	0,1
Система охлаждения	жидкостная	Масса, кг (сухая)	533
Система впуска воздуха	Турбонаддув	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1117 x 598 x 984
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500		



Преимущества и особенности Двигателя John Deere:

- Мгновенная реакция на изменения нагрузки в сети и восстановление частоты вращения коленвала за счет конфигурации с электронным блоком управления.
- Меньшие размеры двигателей в генераторном исполнении (3-х и 4-х цилиндровые моторы имеют мощность 4-х и 6-ти цилиндровых соответственно).
- Облегченный капитальный ремонт за счет надёжной конструкции блока цилиндров с мокрыми гильзами.
- Нарботка двигателей до первого капитального ремонта может составлять до 35 000 моточасов при правильной эксплуатации и соблюдении периодичности ТО.

ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА Месс Alte ECP34 1M4C

Страна производства	Италия	Обмотки генератора	2/3
Мощность номинальная, кВт	100	Количество опорных подшипников	1
Номинальная сила тока, А	186	Класс защиты обмотки	IP23 (по запросу IP43, IP45)
Тип генератора	бесщёточный, синхронный	Степень изоляции	H
Система возбуждения	MAUX	Коэффициент мощности (cos φ)	0,8
Напряжение (В)	380/400 В	Точность регулировки напряжения (± %)	
Частота вращения, об/мин	1500	Регулятор напряжения	электронный DSR
Частота, Гц	50	Доступная перегрузка по току	до 1 часа (каждые 6 часов) - 110%
Количество фаз	3	Масса, кг	385
КПД, %	92,4	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	832*462*664



Преимущества и особенности Генератора Месс Alte:

- Обмотки статора выполнены с шагом 2/3, что обеспечивает минимальное отклонение от синусоиды напряжения;
- Использование инновационного электронного регулятора напряжения с погрешностью не более 1%;
- Оптимальные показатели безопасности: степень защиты IP 21 (IP 23), система изоляции класса H;
- За счет применения вспомогательной системы намотки MAUS допустимые перегрузки составляют 300% в течение 20 секунд, 50% в течение 2 минут и 10% в течение 1 часа каждые 6 часов работы.



ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА DATAKOM D-300

Интерфейс USB	Да	Индикация числа оборотов двигателя	Да
Выбор режима измерения	Да	Частотомер	Да
Класс защиты	IP54 (IP65)	Сигнал тревоги - общее предупреждение	Да
Диапазон рабочих температур (°C)	-30...+70	Сигнал тревоги - низкий уровень топлива	Да
Частота (Гц)	50/60	Сигнал тревоги/останов ДГУ - общая неисправность	Да
Напряжение (В)	7 - 33	Контроль напряжения АКБ	Да
Функция задержки запуска	Да	Индикация силы тока	Да
Функция задержки останова (для охлаждения двигателя)	Да	Индикация числа оборотов двигателя	Да
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ	Да	Частотомер	Да
Сигнал/останов ДГУ от датчика температуры ОЖ	Да	Счетчик часов наработки	Да
Сигнал/останов ДГУ от датчика давления масла	Да	Индикация температуры охлаждающей жидкости	Да
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двигателя	Да	Индикация давления масла	Да
Звуковой сигнал общей аварии	Да	Индикация коэффициент мощности (cos φ)	Да
Сигнал тревоги - общее предупреждение	Да	Индикация напряжения аккумулятора (В)	Да
Сигнал тревоги - низкий уровень топлива	Да	Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)	Да
Сигнал тревоги/останов ДГУ - общая неисправность	Да	Индикация мощности (кВт)	Да
Контроль напряжения АКБ	Да	Индикация суммарной активной мощности (кВт)	Да
Индикация силы тока	Да	Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр)	Да

Коммуникации:

- Порт USB;
- Порт RS-232 (2400-57600baud);
- J1939-CANBUS;
- Геолокация через GSM;
- Поддержка GPS внешних устройств (RS-232);
- Центральный мониторинг через Интернет;
- Отправка SMS сообщений;
- Отправка сообщений электронной почты;
- 4-полосный GPRS модем (опционально).

Параметрия:

- Напряжение генератора;
- Входная частота;
- Измерение по фазам;
- Сеть и ток нейтрали;
- Показания по фазам мощности;
- Скорость двигателя;
- Заряд батареи.