



POWERED by
HONDA™



Мощность: 6,5 кВА

Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА	6,5
Род тока	переменный, трёхфазный
Номинальное напряжение, В	230/400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	0,8
Двигатель	Honda GX390
Сварочный ток, А	= 220
Способ запуска двигателя	ручной
Топливо	бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	6,1
Емкость масляной системы, л	1,1
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3,5
Генератор	синхронный Linz E2W10 220DC
Розетки отбора мощности / количество	16А / 1 шт. 32А / 1 шт.
Масса, кг	98
Габаритные размеры, мм:	840x540x550

СВАРОЧНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB6,5-400- W220HDC

